

# CONFIGURAZIONE INQUADRATURA

- **Profilo normale:** configurazione di default raccomandata per la maggior parte delle installazioni (default).
- **Profilo Luce posteriore:** configurazione raccomandata quando il soggetto si trova dietro ad una fonte di luce
- **Profilo Luce anteriore:** configurazione raccomandata quando il soggetto si trova davanti ad una fonte di luce.
- **Profilo Scarsa illuminazione:** configurazione raccomandata in condizioni di assenza d'illuminazione.
- **Profilo Personalizzato 1 e 2:** configurazioni aggiuntive personalizzabili.

See Far, Go Further

HIKVISION

Impostazioni schermo   Impostazioni OSD   Maschere Privacy   Commuta parametri immagine

Inquadratura

- Normale
- Luce posteriore
- Luce anteriore
- Scarsa illuminazione
- Personalizza1
- Personalizza2

▼ Regolazione immagine

▼ Impost. esposizione

^ Commutazione Day/Night

Commutazione Day/Night Auto ▼

Sensibilità 4 ▼

Ora filtraggio 5

Luce supplementare intell... OFF ▼

Modalità di illuminazione... OFF ▼

▼ Impost. retroillumin

▼ Bilanciamento bianco

▼ Miglioram. immagine

▼ Regolazione video

Ripristina imp. predef.

- **Nota:** tutti i profili sono editabili

## CONFIGURAZIONE PROFILI (1/3)

### ■ Commutazione Day/Night:

- **Auto**, commutazione automatica Giono/Notte regolata dall'intensità dell'illuminazione e dalla sensibilità impostata.
- **Giorno**, la telecamera rimane sempre a colori anche di notte con il LED spento.
- **Notte**, la telecamera rimane a colori h24 ed utilizza il LED a seconda della programmazione.
- **Commutaz. Program.**, commutazione Giorno/Notte su schedulazione oraria giornaliera

- **Nota:** sensibilità da 0 a 7, maggiore è il valore, più facile sarà il cambio di modalità. Ora di filtraggio si riferisce all'intervallo di tempo tra la commutazione Giorno/Notte, e si può impostare da 5 a 120 secondi.



^ Commutazione Day/Night

Commutazione Day/Night	<input type="text" value="Giorno"/> <input type="text" value="Notte"/> <input checked="" type="text" value="Auto"/> <input type="text" value="Commutaz. program."/>
Sensibilità	<input type="text" value="4"/>
Ora filtraggio	<input type="range" value="5"/>
Commutazione Day/Night	<input type="text" value="Commutaz. program."/>
Data/Ora Inizio	<input type="text" value="06:00:00"/>
Data/Ora Fine	<input type="text" value="18:00:00"/>

## CONFIGURAZIONE PROFILI (2/3)

- **Luce Supplementare intelligente:**
  - **OFF**, la luce LED è attiva e l'intensità è fissa. Valore di default impostato luce bianca 50 (0,3Watt)
  - **ON**, la luce LED è attiva e l'intensità può essere fissa se il controllo luminosità fari è impostato su **REC. Manuale** oppure variare se impostato su **Auto**, e varia a seconda dell'illuminazione della scena. In caso di intensità variabile il valore va da zero a quello impostato (ad esempio 50).



Luce supplementare intell...	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Modalità di illuminazione...	White Supplement Light
Controllo luminosità fari	Auto
Luce bianca	<input type="range" value="50"/>

Luce supplementare intell...	<input type="checkbox"/> ON
Modalità di illuminazione...	White Supplement Light
Controllo luminosità fari	<input type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/> Rec. Manuale
Luce bianca	<input type="range" value="50"/>

Controllo luminosità fari	Auto
Luce bianca	<input type="range" value="50"/>

## CONFIGURAZIONE PROFILI (3/3)



### ▪ Modalità di illuminazione:

- **White supplement light**, la luce LED è attiva e l'intensità è fissa o variabile a seconda delle impostazioni di Luce supplementare intell... e impostazione di **controllo luminosità fari**.
- **OFF**, la luce LED è disattivata in qualsiasi modalità e/o condizione di luce, tranne se configurata su allarme.
- **Nota: alla prima accensione attendere la stabilizzazione del LED che non è immediata.**

Controllo luminosità fari

Luce bianca

Modalità di illuminazione...

Controllo luminosità fari

Luce bianca

Luce supplementare intell...

Modalità di illuminazione...

Controllo luminosità fari

Luce bianca

Luce supplementare intell...

Modalità di illuminazione...

Controllo luminosità fari

Luce bianca

# SCHEDULAZIONE PROFILI



- **Avere sempre il giusto bilanciamento dell'immagine durante tutto l'arco dell'anno.**
- **Fino a 6 profili per trovare sempre la configurazione ottimale.**

